


«СОГЛАСОВАНО»

Председатель
профсоюзного комитета
/Н.В. Гапоненко
2010 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ГОУ ОмГУ
/В.И. Струнин/
2010 г.



ПЕРЕСМОТРЕНО

Дата 25.10.2015

по охране труда для рабочих всех профессий.

Должность Нач ООТФ.И.О. Барановская ОАПодпись ОА

ИНСТРУКЦИЯ № 22

Дата введения 27.10.2015

1. Общие требования безопасности

- 1.1. Общие требования безопасности, изложенные в настоящей инструкции, являются составной частью для инструкций, разрабатываемых для каждой профессии и отдельного вида работ.
- 1.2. К самостоятельному выполнению работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:
- медицинское освидетельствование в порядке и в сроки, установленные органами здравоохранения;
 - обучение по специальности и проверку знаний правил охраны труда, получившие соответствующие удостоверения, а также назначенные приказом по организации.
- 1.3. Рабочий, входящий в состав комплексной бригады, должен обучаться по специальностям и безопасным приемам труда по всем совмещаемым профессиям и видам выполняемых работ.
- 1.4. Квалификационные характеристики работ для каждой профессии устанавливаются Единым тарифно-квалификационным справочником.
- 1.5. Проверка знания рабочими правил охраны труда должна проводиться периодически, не реже 1-го раза в год.
- 1.6. Все вновь принятые рабочие могут быть допущены к работе только после прохождения ими вводного инструктажа по охране труда и первичного инструктажа непосредственно на рабочем месте с показом безопасных приемов труда инженерно-техническим работником, проводящим инструктаж.
- 1.7. Повторный инструктаж проводится для всех рабочих не реже одного раза в три месяца.
- 1.8. Рабочий любой профессии после прохождения первичного инструктажа на рабочем месте должен выполнять работу в течение 2-5 смен под наблюдением опытного рабочего или мастера, после чего оформляется его допуск к самостоятельной работе с указанием даты в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
- 1.9. Целевой инструктаж рабочего с выдачей наряда-допуска на производство работ с повышенной опасностью должен проводиться перед выполнением работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности.
- Перечень работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, должен быть составлен в каждой организации (на предприятии).
- 1.10. Внеплановый инструктаж по охране труда рабочего должен проводиться при изменении производственных условий, характера выполняемой работы или нарушении работающими правил техники безопасности, при введении в действие новых стандартов, правил, инструкций, а также изменений к ним.
- 1.11. На работающих возможно воздействие следующих вредных и опасных производственных факторов:
- движущихся машин и механизмов;
 - подвижных частей производственного оборудования;
 - перемещаемых изделий) заготовок и материалов;
 - разрушающихся конструкций;
 - повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны;

ПЕРЕСМОТРЕНО

Дата 04.06.2020Должность Нач ООТФ.И.О. Магнелова ТАПодпись ТА

- повышенной температуры поверхностей оборудования, материалов;
- повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны;
- повышенного уровня шума на рабочем месте;
- повышенного уровня вибрации;
- повышенной влажности воздуха;
- повышенной или пониженной подвижности воздуха;
- повышенной ионизации воздуха;
- повышенного значения напряжения электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;
- повышенного уровня статического электричества;
- недостаточной освещенности рабочей зоны;
- повышенного уровня ультрафиолетовой радиации;
- острых кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;
- расположения рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

1.12. Для снижения воздействия опасных и вредных производственных факторов работающим согласно Типовым отраслевым нормам должны быть выданы спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, перечисленные в отдельных инструкциях, что является обязательным минимумом бесплатной выдачи. Решение о выдаче спецодежды и спецобуви сверх типовых норм принимает трудовой коллектив организации (предприятия).

1.13. Работающие обязаны:

- а) знать основы правил техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, требования производственных инструкций и неукоснительно выполнять их;
- б) строго соблюдать производственную дисциплину и не допускать ее нарушения другими рабочими;
- в) пользоваться выданными спецодеждой, спецобувью и средствами защиты для предохранения от воздействия вредных и опасных производственных вредных факторов;
- г) при обнаружении на рабочем месте нарушений правил безопасности, могущих повлечь за собой несчастный случай или аварию, немедленно прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю работ или любому представителю администрации;
- д) при обнаружении в процессе работы неисправностей в эксплуатируемых инструментах, приспособлениях, оснастке, машинах и механизмах немедленно прекратить работу, произвести замену на исправные и вызвать специалиста для ремонта;
- е) при возникновении опасности пожара немедленно сообщить об этом руководителю работ, а в случае необходимости позвонить по телефону "01" в службу пожарной охраны города и принять все возможные меры к ликвидации очага загорания, спасению материалов, оборудования другого ценного имущества;
- ж) выполнять работу, порученную только непосредственным руководителем (распоряжение руководителя может быть не выполнено, если оно противоречит требованиям правил безопасности, производственных инструкций и может причинить вред здоровью работающих);

1.14. Рабочему следует помнить, что вследствие невыполнения требований безопасности, изложенных в инструкциях по охране труда, Правилах внутреннего трудового распорядка, ПТЭ и ПТБ. При проведении работ может возникнуть опасность падения с высоты, поражения электрическим током, травмирования падающими предметами и пр.

1.15. За нарушение требований инструкции рабочий может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, как за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, а если эти нарушения связаны с причинением имущественного ущерба предприятию, рабочий несет и материальную ответственность в установленном порядке, а также уголовную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы необходимо:

- а) надеть выданную спецодежду, спецобувь и, если требуется, другие средства индивидуальной защиты, предварительно их осмотрев и убедившись, что они не утратили защитных свойств и не имеют дефектов которые могут стать источником возникновения опасных и вредных производственных факторов;
- б) осмотреть рабочее место, убрать ненужные предметы и материалы, освободить проходы;
- в) подготовить к работе ручные инструменты и приспособления, убедившись в их исправности;

г) визуальным осмотром удостовериться в исправности средств подмащивания, проверив при этом целостность настилов, наличие ограждений на высоте 1,3 м и более, заземления, отсутствие деформаций и повреждений конструкций в целом;

д) убедиться, что зоны действующих опасных производственных факторов на рабочем месте ограждены, предупредительные знаки и надписи вывешены, а проемы и отверстия закрыты сплошными настилами.

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов следует относить зоны:

- вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;
- вблизи от не огражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более;
- в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях, превышающих предельно допустимые или воздействует на работающих шум, интенсивностью выше установленной нормы.

Производство строительно-монтажных работ в этих зонах допускается в соответствии с ПНР, содержащими конкретные решения по защите работающих. Вокруг указанных зон должны быть установлены защитные ограждения, соответствующие ГОСТ 23407-78.

К зонам потенциально действующих факторов следует относить:

- участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);
- этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;
- ЗОНЫ перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;
- места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами.

Перечисленные ЗОНЫ ДОЛЖНЫ быть ОГОРОЖЕНЫ и ОБОЗНАЧЕНЫ знаками безопасности.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Во время работы необходимо:

- а) руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкциях по охране труда для профессии или каждого отдельного вида работ;
- б) постоянно содержать в чистоте и порядке рабочее место, спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты.

3.2. При отрицательной температуре воздуха устанавливается следующий режим работы:

- а) при температуре от -20 ДО -25 градусов - с 10-минутными перерывами через каждый час;
- б) при температуре от -25 до -30 градусов - семичасовой рабочий день с 10-минутными перерывами через каждый час;
- в) при температуре от -30 градусов и ниже наружные работы не производятся.

3.3. Рабочему запрещается:

- а) выполнять работы, не предусмотренные квалификационными характеристиками профессий;
- б) выполнять иную работу, кроме порученной непосредственным руководителем и по которой получен инструктаж;
- в) самовольно, без производственной необходимости, оставлять рабочее место;
- г) пользоваться неисправными или непроверенными инструментами, приспособлениями и оснасткой;
- ц) работать без средств защиты, выданных согласно предусмотренным нормам;
- е) работать при недостаточной освещенности рабочего места;
- ж) отвлекаться и отвлекать от работы других, допускать во время работы на рабочее место посторонних лиц;
- з) употреблять алкогольные напитки в рабочее время, находиться на территории строительной площадки, в производственных, санитарно-бытовых помещениях и на рабочем месте в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- и) пользоваться случайными маршрутами для передвижения по территории строительных и производственных объектов за исключением мест, специально отведенных для этих целей.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При замеченных неисправностях применяемого оборудования инструмента или возникновении аварийной ситуации

(угроза обрушения конструкций, лесов, наличия оборванного электрического провода т.д.) рабочий обязан:

- а) прекратить работу;

- б) отключить Основной рубильник, питающий оборудование;
- в) предупредить окружающих об опасности;
- г) при возникновении пожара принять меры к его тушению;
- д) поставить в известность о случившемся начальника структурного подразделения;
- е) производить устранение самых неотложных неисправностей со строгим соблюдением ем требований безопасности, изложенных в инструкции по охране труда.

4.2. При возникновении пожара необходимо:

- а) немедленно сообщить в пожарную охрану и дать сигнал тревог для местной пожарной охраны и добровольной пожарной дружины;
- б) принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей;
- в) одновременно с действиями, указанными в подпунктах а, б приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися средствами пожаротушения.

4.3. При попадании в зону шагового напряжения, выходить из нее следует небольшими шагами в сторону, противоположную месту предполагаемого замыкания на землю, в частности, лежащего на земле провода. Наименьшая безопасная величина напряжения будет на расстоянии более 20 метров, т. е. за пределами, ограничивающими поле растекания тока в грунте.

4.4. При поражении человека электрическим током необходимо быстро отключить электроустановку или провода, которых касается пострадавший (предварительно приняв меры, предупреждающие его падение с высоты), а в случае невозможности этого - перерубить провода инструментом с изолированными ручками или отделить пострадавшего от токоведущих частей сухим, не проводящим ток предметом (доска, палка, одежда и т.д.)

Если после освобождения пострадавшего от действия электрического тока установлено, что он не дышит, следует немедленно приступить к проведению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца, с помощью чего можно поддерживать жизнь пострадавшего до прибытия врача.

4.5. Если во время работы произошел несчастный случай или авария, необходимо оказать первую помощь пострадавшему. Вызвать врача и принять меры к доставке его в медицинское учреждение, доложить о случившемся руководителю работ и принять необходимые меры по сохранению обстановки, в которой произошел несчастный случай или авария, если это не сопряжено с опасностью для здоровья и жизни людей.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. После окончания работы необходимо:

- а) привести в порядок рабочее место, убрать и сложить инструмент, приспособления и индивидуальные средства защиты в предназначенные для этого места (кладовую или склад);
- б) отключить электрооборудование от электросети, убрать рабочее место;
- в) во избежание самовозгорания промасленных тряпок и концов ветоши их необходимо собрать в специальный металлический ящик;
- г) сообщить начальнику структурного подразделения обо всех неисправностях во время работы;
- д) вымыть руки, лицо тёплой водой;
- е) снять и убрать спецодежду в специальный шкафчик;
- ж) осмотреть перед уходом бытовые помещения, отключить в них электрические приборы.

Разработал:


Начальник ОБТ и Ж

С.А.Никишина

Согласовано:


Проректор по АХР

А.А.Алтынников

Юридический отдел

